

LEGENDA:

SYMBOL:	OPIS:
	GNIAZDA I WYPUSTY ZASILAJĄCE
x3	– ZESTAW GNIAZD 3x230V "DATA" Z KLUCZAMI KODOWYMI W RAMCE WIELOKR. (ELEMENT ZESTAWU "PEL" SIECI KOMPUTEROWEJ) WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~0,3m
Wi-Fi	– GNIAZD 1x230V "DATA" Z KLUCZEM KODOWY DO PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DOSTĘPOWEGO WI-FI, WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~2,3m
x2	– GNIAZDO 230V W RAMCE POJEDYNCZEJ, WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~0,3m ZESTAW GNIAZD 2x230V W RAMCE WIELOKROTNEJ
2	– GNIAZDO 230V IP55 W RAMCE POJEDYNCZEJ, WYSOKOŚĆ MONTAŻU: ~1,4m ZESTAW GNIAZD 2x230V IP55 W RAMCE WIELOKROTNEJ
	– WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY
	– WYPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY
	– WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY GWARANTOWANY
	– WYPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY GWARANTOWANY
PE	– MIEJSCE DOPROWADZENIA DODATKOWEGO UZIEMIENIA (POZA WYMAGANYMI PRZEZ POLSKIE NORMY POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI)
RE	– ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

Zgodnie z normą N SEP-E-002 przewody należy zawsze układać w pionowych i poziomych strefach instalacyjnych o szerokości odpowiednio 20 i 30 cm. Zalecane trasy prowadzenia znajdują się w poziomie na wysokości 30cm pod sufitem, 115cm oraz 30cm nad powierzchnią podłogi. Natomiast w pionie należy prowadzić instalację w odległości 15 cm od ościeżnicy lub zbiegu ścian. Gniazda wtykowe 230V należy umiejscawić:
– ~30cm nad podłogą dla gniazd ogólnych (w pom. "biurowych");
– ~115cm nad podłogą dla gniazd hermetycznych nadblatowych;
– ~140cm nad podłogą przy umywalkach, tak aby zachować odstęp min. 60cm od umywalki.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-701:2010 osprzęt w pomieszczeniach wyposażonych w wanny, natryski itp. winien być w wykonaniu IP55 i umieszczony poza strefą 0 i 1 a ewentualne oprawy oświetleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny być wykonane w II klasie izolacji.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 przewody wyrównawcze powinny łączyć części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych oraz części przewodzące obce, jakie mogą znajdować się w pomieszczeniu zawierającym wannę lub natrysk.

WIDOK ZESTAWU PEL (Punkt elektryczno-logiczny)
montaż: p/t, h=~30cm nad posadzką.



WIDOK ZESTAWU ZASILANIA PUNKTU WI-FI
montaż: p/t, h=~250cm nad posadzką (nad sufitem podwieszanym).

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
ADRES INWESTORA:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
OPRACOWANIE:	mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803
NAZWA RYSUNKU:	RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA GNIAZD 230/400V I TELEINFORMATYCZNYCH - ark 1/2
DATA: 12.2018	SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU:	E08
TYP INSTALACJI:	IE

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB UDOSTĘPNIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

594x297